

Термоиндикатор Freeze-tag® (Фриз-тэг) 60 минут

Описание:

Фриз-тэг® контролирует температуру окружающей его среды и показывает на дисплее факт воздействия температуры ниже 0 ° C / 32 ° F в течение 60 минут.

ВАЖНО:


Фриз-тэг® контролирует температуру воздействия окружающей среды на продукт, а не его качество. Задача термоиндикатора – сигнализировать о нарушении температурного режима и необходимости проведения контроля (тестирования) продукции.

Инструкции по использованию:

1. Разместите индикатор Фриз-тэг® вместе с товарами, температура которых должна контролироваться.
2. Перед считыванием выдержите термоиндикатор Фриз-тэг® в течение 2 минут при комнатной температуре.
3. Посмотрите на дисплей термоиндикатора Фриз-тэг® и отметьте знак отображаемый на дисплее:




= **Знак Норма**



Ваш продукт не подвергался воздействию температуры ниже 0 ° C в течение 60 минут



= **Знак Тревога**



Ваш продукт подвергался воздействию температуры ниже 0 ° C в течение 60 минут

Знак Тревога является необратимым.

Если дисплей остается пустым выдержите термоиндикатор Фриз-тэг® в течение не менее 2 минут при комнатной температуре. Если изображение на дисплее по-прежнему не появилось, проверьте дату истечения срока годности (См. колонку «Описание кодов партии» ниже)

Спецификации:

Точность измерения температуры +/- 0.3°C typ +/- 0.6°F

Точность измерения времени +/- 5%

Диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C

Сделано в Швейцарии

Хранение

Хранение индикаторов Freeze-tag® должно быть в диапазоне от +4°C до +60°C.

Freeze-tag® активирован постоянно.

Описание кодов партии

Пример: ✦ EXP/LOT 2008-05/A

В данном примере дата окончания срока годности Freeze-tag® Май 2008 (2008-05). Этот же номер означает номер партии. Буквенно-цифровой код используется только на заводе изготовителе.

!!! ВНИМАНИЕ!!!

Фриз-тэг® содержит литиевую батарейку. Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции:

- Не разбирайте и не разрушайте устройство Фриз-тэг®;
- Не подвергайте Фриз-тэг® воздействию высоких температур (например, огонь, духовка, микроволновая печь и т.д.);
- Храните в недоступном для детей месте;
- Батарея отвечает требованиям IATA DGR **Инструкции 970 часть 1** и, следовательно, может использоваться для транспортировок воздушным транспортом без ограничений.

При утилизации старых батарей, следуйте правилам утилизации, действующими в вашем регионе.

Фриз-тэг® также может быть отправлен обратно поставщику для переработки.

Дистрибьютор в России и СНГ:

ООО «Технологии Холодовой Цепи»

127254, г. Москва,

ул. Руставели, д.9А, корп.1

Тел. /Факс. (495) 662-4726

www.termoindikator.ru

Производитель:

Q-tag AG подразделени Berlinger & CO. AG

Mitteldorfstrasse 2

9608 Ganterschwil

Switzerland

Tel. 0041 (0)71 982 88 11

Fax 0041 (0)71 982 88 39

www.freeze-tag.ch